R1/R2 opsætning af GNSS Status Android og IOS

Geoteam A/S Energivej 34 2750 Ballerup

7733 2233 support@geoteam. www.geoteam.dk

10. januar 2018



(☴) Home
13m Estimated accuracy
\triangleleft \bigcirc \Box
innardin d. 🗔 ≣ 🏚 🛛 🕹 🚽 🗇
Constant
ipnordie 🏠 🗟 🕸 🏚 🔭 🏚 🔭 🕸 🕸 14.29
Indstillinger for udviklere Automatiske systemopdateringer Demotilstand FEJLFINDING USB-fejlreningstilladelser Tilbagekald USB-fejlfindingstilladelser Anmod altid ved tilslutning til USB Tillad kun ADB fejlfind. I ladetilstand Vælg app til falsk placering Der er ikke angivet nogen app til føjlsetning er angivet Vælg app til fejlfinding Ingen app til føjlerning er angivet Vælg app til føjlfinder Apps. hvor der gr op af føjlerninger Udertender



Indstillinger Menuen indstillinger. I <i>Source</i> vælges antenne. I <i>Status</i> kan man se den aktuelle opsætning. I <i>Preferences</i> sættes enheder til meter, og man kan vælge om positionen skal vises i grader, minutter sekunder, eller i decimal grader. I <i>Corrections</i> vælges udbyder af korrektioner.	Ipprovide CB III IN Image: Ansatz of the analytic of the analyt
 Data kilde I Source vælges antennen. Ved tryk på Bluetooth søges antennen. Når den vises på listen, marker, og tryk select. IOS: Tryk please select vælg bluetooth. Tryk Discover, marker og select, og select Kommer antennen ikke op på listen, kontroller på R1 antennen, om dioderne lyser korrekt. Se slutningen af denne vejledning. 	Provide S ■ ■ C C Provide S ■ ■ Recent Position Source Please select Location Services Bluetooth Select
Korrektioner Fortsæt til menuen <i>Corrections</i> . I Menuen Kan der vælges forskellige korrektions løsninger: RTX er en service som Trimble tilbyder. Internet er en service som Geoteam tilbyder. SBAS er en gratis service, og endelig kan man måle uden korrektioner. De forskellige muligheder, har forskellig nøjagtighed.	Primary RTX (Any) RTX (via Internet) RTX (via Satellite) Internet SBAS Uncorrected MGIS-GNSS



	••••• Telenor DK 4G	17.06
Internet korrektioner		5
	PRIMARY	
Den service Geoteam tilbyder, ser sådan	Internet	>
ud i udfyldt stand.	SERVER	
Kontakt Geoteam for at købe et abonnement.	NTRIP	>
	SERVER SETTIN	GS
	vrs.gpsnet.dk	
	9001	
	NTRIP SOURCE	
	MGIS-GNSS	>
	LOGIN DETAILS	
	albk-01	
	•••••	
Test	ipnordic 🔩 🗃 🗎	孝 😪 📶 66 % 💽 12.4
lest	≡ Status	
For at lave en sidste test, gå udenfor med	System	
	Satellite Name	
Status, og kontrollor nodorst, at data kildon		
er den antenne, som er tilsluttet Telefon/	Signal Strengti	1
tablet kan finde nå at bruge en intern i	Position Source	9
stodet. Hvis den har gjort det so i Source	Model	
og vælg antonnon. Kontrollor i indstillinger	Serial Number	
for udvikloro at GNSS Status app, or valgt	5729S06458	
til falsk placoring	Firmware Vers 5.22	ion
	Battery	
	100 %	
	\bigtriangledown	0
D1 Divete eth ferhindelee		
ki bluetooth forbindelse.		
Trand D1 antennon upd at holds trand /shuk		
	Bluetooth / GNSS LED ((•))	
knappen nede til den lyser grønt. Når ^{((•))}		8
lampen lyser skiftevis 1 blå, og 2 gule	8-8-8-8	Pairing mode
dioder, søg Bluetooth i GNSS Status app.		×
	888	×
Nyere firmware 5.08 aktivere Bluetooth	[]]	~
automatisk.		-

Se i skema hvad lamperne betyder.

1

🔮 Corrected

8-----8-----8-----8

Solid

¥

1